

EVSE Wallbox Funktionstester 8140

CAT II / 300V



EIGENSCHAFTEN

- Typ-2-Stecker zum direkten Anschluss an die EVSE-Ladestation
- Drehfeldrichtungsanzeiger zwischen den Phasen L1, L2 und L3 mit Phasenanzeige durch LEDs
- Schieberegler mit 4 Positionen zur Simulation der CP-Modi A, B, C und E
- Phasendrehung ohne Batterie
- Warnung bei falscher Verdrahtung
- der feste Typ-2-Stecker ermöglicht eine schnelle und einfache Prüfung
- 230/400V AC 3~ 50/60Hz
- CAT II/300V

LIEFERUMFANG

- 1 St. HDT 8140
- 1 St. Kartonverpackung
- 1 St. Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

Modell	8140
Phasenanzeige	LED Anzeige L1, L2, L3
Drehfeldrichtungsanzeige	LED Anzeige „R“, „L“
Warnanzeige	LED
Max. Eingangsspannung	230/400V AC 3~ 50/60Hz
Betriebsdauer	dauerhaft
Stromaufnahme	≤ 3,5mA
Überspannungskategorie	CAT II / 300V
Verschmutzungsgrad	2
Temperaturbereich	0...40°C
Höhe über NN	≤ 2000m
Schutzart	IP 40
Sicherheit	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61557-7, IEC/EN 611010-031
Maße	600 x 70 x 60mm
Gewicht	365g